

## Gamme de Centrales NF A2P Type2

### Centrale d'alarme PowerSeries PC1616NF

- 6 zones intégrées extensibles à 14 zones filaires
- 2 zones clavier possibles\*
- 32 zones radio\*
- 2 sorties PGM : extensibles à 6 (avec PC5204NF) ou 14\* (avec PC5208\*)
- 1 sortie d'alarme générale 12 V / 700 mA
- Paramétrage simplifié par choix multiples
- 2 partitions
- Possibilité de connecter jusqu'à 8 claviers
- Mémoire tampon de 500 événements
- 48 codes utilisateur
- N°d'agrément NF A2P : 1220001121B1



### Centrale d'alarme PowerSeries PC1832NF

- 8 zones intégrées extensibles à 32 zones filaires
- 32 zones radio\*
- 2 sorties PGM : extensibles à 6 (avec PC5204NF) ou 14\* (avec PC5208\*)
- 1 sortie d'alarme générale 12 V / 700 mA
- Paramétrage simplifié par choix multiples
- 4 partitions
- Possibilité de connecter jusqu'à 8 claviers
- Mémoire tampon de 500 événements
- 72 codes utilisateur
- N°d'agrément NF A2P : 1220001131B1



### Centrale d'alarme PowerSeries PC1864NF

- 8 zones intégrées extensibles à 64 zones filaires
- 32 zones radio\*
- 4 sorties PGM : extensible à 8 (avec PC5204NF) ou 14\* (avec PC5208\*)
- 1 sortie d'alarme générale 12 V / 700 mA
- Paramétrage simplifié par choix multiples
- 8 partitions
- Possibilité de connecter jusqu'à 8 claviers
- Mémoire tampon de 500 événements
- 95 codes utilisateur
- N°d'agrément NF A2P : 1220000840A1



### Claviers LCD à 64 zones avec message complet PK5500 RFK5500\* avec récepteur radio intégré

- Clavier extra-plat
- Larges touches
- 5 touches de fonction programmables
- Affichage de phrases complètes de 32 caractères
- Rétro-éclairage et buzzer réglables sur le clavier
- Touches d'urgence Feu/Alarme/Panique individuelles
- Supporte plusieurs sonneries de carillons par zone
- État de l'ensemble des partitions
- Programmation intuitive de l'horloge
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Rainure pour câble
- Textes disponibles en 8 langues
- Charnière de montage qui facilite l'installation
- N°d'agrément NF A2P : 122084-01
- Version avec récepteur radio intégré disponible : RFK5500\* (prend en charge 32 zones radio et 16 télécommandes)





Caractéristiques	PC1616NF	PC1832NF	PC1864NF
Nombre de zones intégrées	6	8	8
Nombre total de zones prises en charge	32*	32	64
Nombre total de zones filaires	14 (PC5108) ou 16* (PC5108 + 2 claviers*)	32 (3x PC5108)	64 (7 x PC5108)
Nombre total de zones radio*	32 (RF5108 ou RF5132)	32 (RF5108 ou RF5132)	32 (RF5108 ou RF5132)
Extension de zones de clavier*	Oui	Oui	Oui
Nombre de claviers	8	8	8
Nombre de récepteurs radio*	4 (prévoir PC5320*)	4 (prévoir PC5320*)	4 (prévoir PC5320*)
Sorties programmables intégrées	PGM 1 = 50 mA PGM 2 = 300mA	PGM 1 = 50 mA PGM 2 = 300 mA	PGM 1, 3, 4 = 50 mA PGM 2 = 300 mA
Sortie d'alarme générale	12 V / 700 mA	12 V / 700 mA	12 V / 700 mA
Supervision de la sortie d'alarme générale	Oui	Oui	Oui
Extension de sorties programmables*	8* sorties de 50 mA (PC5208*) 4 sorties de 500 mA (PC5204)	8* sorties de 50 mA (PC5208*) 4 sorties de 500 mA (PC5204)	8* sorties de 50 mA (PC5208*) 4 sorties de 500 mA (PC5204)
Nombre de codes d'accès	47 + code maître	71 + code maître	94 + code maître
Nombre de partitions	2	4	8
Nombre d'événements	500	500	500
Supervision de la ligne téléphonique	Oui	Oui	Oui
Transmetteur digital (Contact ID, SIA, Cesa...)	Oui	Oui	Oui
Téléchargement (up-down loading)	Oui	Oui	Oui
Prise en charge des téléchargements locaux par connexion directe (PC Link)	Oui	Oui	Oui
Batterie admissible	Jusqu'à 2x 12V/12Ah	Jusqu'à 2x 12V/12Ah	Jusqu'à 2x 12V/12Ah

## Modules, extensions et accessoires :

- PC5108NF : Module d'extension 8 zones filaires programmables
- PC5208\* : Module d'extension 8 sorties transistorisées 50mA
- PC5204NF : Alimentation supplémentaire dans coffret 12V 1A, 4 sorties transistorisées 0V 500mA
- PC5580 : Module de gestion par téléphone DTMF local ou distant avec synthèse vocale
- PC5400\* : Module pour sortie imprimante série RS232, avec cordon et connecteur
- RF5108\* : Récepteur radio 8 zones, 8 télécommandes, 2 sorties, connexion bus
- RF5132\* : Récepteur radio 32 zones, 16 télécommandes, connexion bus
- PC5320\* : Module permettant de connecter jusqu'à 4 récepteurs RF5108 ou RF5132
- PC5950\* : Module interphone pour 4 micros et 4 haut-parleurs
- PC5961\* : Station audio Micro/HP
- PC5962\* : Station audio Micro/HP profilé pour emboîtement avec PK5500
- PC5964\* : Station audio Micro/HP avec sirène piezzo

\* fonction non NF A2P

\*\* les zones claviers sont uniquement disponibles dans les claviers non NF A2P



centrales, claviers et modules

Pour toute information  
[www.eurodis-securite.com](http://www.eurodis-securite.com)

Les spécifications et la disponibilité du produit peuvent changer sans préavis. Certains noms de produits mentionnés dans la présente peuvent être des marques de commerce et/ou des marques déposées d'autres compagnies.  
 ©2010 2010-08